

xPower Localizer

Manuale d'uso



Questo prodotto utilizza la tecnologia più recente e ha i seguenti vantaggi: dimensione ridotta, lunga durata della batteria in stand-by, semplice da usare, funzionalità stabile e installazione veloce. È ampiamente utilizzato per il monitoraggio nelle famiglie; bambini, anziani, animali domestici, auto o altri beni.

Funzione	Comando
Registro	RG + Numero di telefono
Controlla la posizione	DW
Apri richiamata vocale	1111
Chiudi Richiamata vocale	0000
Allarme di emergenza	SOS
Autorizzazione	SQ+ mobile number

Annulla l'autorizzazione	SQ
--------------------------	----

URL / Ascolto: dopo che è stata installata una scheda SIM all'interno del prodotto, si può chiamare il suo numero di cellulare per ascoltare i rumori attorno al dispositivo. Chiamare la SIM, tenere la chiamata aperta per 10 secondi e partirà l'ascoto ambientale; è possibile ascoltare le cose entro 10 metri intorno al prodotto. Alla chiamata di ascolto, se si chiude la chiamata prima di connettersi correttamente o se si chiude a meno di 10 secondi dopo la connessione, è possibile ricevere un URL che indica la posizione corrente del dispositivo. Sugeriamo di attendere più tempo dopo l'apertura del dispositivo la prima volta e quindi effettuare la chiamata.

Ottenere la posizione del dispositivo: Inviare alla scheda SIM nel dispositivo un SMS contenente le lettere maiuscole «DW», riceverai una risposta con un URL ad una pagina web sulla quale è mostrata la posizione attuale del dispositivo. È possibile controllare la posizione sia da un telefono cellulare che da un PC.

Richiesta di piattaforma: (Facoltativo, solo gli utenti autorizzati possono ottenere password per accedere alla piattaforma.)
I numeri mobili autorizzati possono utilizzare l'ID del dispositivo e la password nel messaggio di autorizzazione per accedere alla piattaforma. Attraverso la piattaforma puoi ottenere posizione del dispositivo, la richiesta di quantità elettrica, la ricerca di percorso, il messaggio mancante, la recinzione elettronica. Inoltre, gli utenti

possono andare su <http://gpsui.net> per scaricare una versione dell'app per i telefoni android.

Quando nessuno è autorizzato, qualsiasi telefono cellulare può inviare «DW» per controllare la posizione del dispositivo, ma una volta che l'autorizzazione è stata effettuata, solo gli utenti autorizzati possono ottenere le informazioni sulla posizione inviando «DW».

1. Autorizzazione

Inviare il messaggio «SQ+ mobile number» al numero di cellulare del dispositivo per autorizzare il numero.

Ad esempio, inviando «SQ79609500000» si autorizza il numero 79609500000. Se è necessario autorizzare più numeri di telefono allo

stesso tempo (massimo 3 numeri), è possibile utilizzare un tasto asterisco per separarli. Ad esempio: «SQ79609500000 * SQ79608800001». Una volta che l'autorizzazione ha successo, il numero di cellulare autorizzato riceverà un messaggio di conferma tipo: «Successo di autorizzazione, dispositivo XXX, password XXX, e5ex.com/u/XXX».

Quando un numero di cellulare è autorizzato con successo, è possibile utilizzare solamente quel numero di cellulare per autorizzare/revocare altri numeri di telefono.

2. Annullare l'autorizzazione

Utilizzare un numero di cellulare autorizzato per inviare «SQ» al dispositivo, in questo modo si revocherà l'autorizzazione a tutti i

numeri. Verrà inviato un SMS di conferma della revoca a tutti i numeri di cellulare autorizzati. Nota: una volta che vengono revocate tutte le autorizzazioni, è possibile tracciare la posizione da qualsiasi numero.

3. VEDERE LA POSIZIONE

(flusso mensile di dati GPRS non è superiore a 30M) di default è chiusa.

- Per aprire il monitoraggio: DKJK
- Per chiudere il monitoraggio: GBJK

Richiamata vocale: Ecco come impostare la richiamata vocale: chiamare il numero della carta SIM nel dispositivo, ascoltare i suoni

per circa 3s, agganciare e, a questo punto, il numero chiamante sarà impostato correttamente.

Invia «1111» via SMS al dispositivo per attivare questa funzione, invia «0000» per disattivare la funzione.

4. Allarme di emergenza

Inviare un SMS al dispositivo contenente le lettere maiuscole «SOS».

Una volta impostato correttamente l'allarme, quando l'utente preme il tasto «SOS» per più di 3 secondi, il dispositivo chiamerà direttamente il numero impostato.

Frequenze supportata: GSM 850/900/1800 / 1900MHz

Note:

- 1. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria per ottenere il risultato migliore.**
- 2. Caricatore standard: 5.0V 500MA. Si prega di caricare di usare un caricatore che rispetti questi parametri per non danneggiare la batteria.**
- 3. Tenere conto che il dispositivo lavora al meglio o delle sue performance in zone o posti dove c'è una buona ricezione del segnale GSM.**
- 4. Se la luce LED è scura, indica che la batteria è morta. In questo caso si prega di ricaricare il dispositivo.**
- 5. Se ci sono problemi con la connessione al dispositivo, rimuovi la scheda SIM, inseriscila nuovamente, riavvia e riprova.**

6. Se il dispositivo non risponde automaticamente alla chiamata, rimuovi la scheda SIM, inseriscila nuovamente, riavvia e riprova.

7. Se il dispositivo non risponde ai messaggi SMS, controllare il credito della carta SIM, controllare se la memoria dei messaggi è piena o meno e, se la casella è piena, cancellare tutti i messaggi e riprovare.

8. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi illegali. Non siamo responsabili di qualsiasi problema che si verifichi in seguito all'uso illecito del prodotto.